

Link do produktu: <https://kodeo.pl/skaner-newland-wd1-w-formie-zegarka-p-2244.html>

Skanner Newland WD1 w formie zegarka

Cena brutto	2 858,79 zł
Cena netto	2 324,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WD1-W4
Producent	Newland

Opis produktu

Skanner WD1 firmy NewLand to nowoczesne rozwiązanie ułatwiając pracę w różnych warunkach. Zegarek posiada wbudowany system Android 9 GSM oraz baterię 3300 mAh. Dodatkowym atutem smartwatcha WD1 jest możliwość połączenia go z WIFI oraz sparowania go z innymi urządzeniami NWear WD2 i WD3. Urządzenie ma 2.8 calowy ekran dotykowy, który ułatwia i przyspiesza wprowadzanie danych.

CECHY:

- **Bezproblemowe skanowanie bez użycia rąk**
- **Silne połączenie - Bluetooth 5.0 i WiFi (802.11b/g/n, 2,4 GHz)**
- **Wydajność (czterordzeniowy procesor i pamięć 3/32 GB,)**
- **Maksymalna trwałość i wszechstronność (szczelności IP67 i szkło ochronne firmy Corning)**

System operacyjny	Android 9,0
Procesor	Czterordzeniowy procesor 2,0 GHz
Pamięć RAM	3 GB
Pamięć Flash	32 GB
Wymiary (mm)	Tarcza: 77 × 56 mm, grubość tarczy: 17,8 mm
Waga	143 g
Wyświetlacz	Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 2,8" (640 × 480), tarcza wykonana ze szkła firmy Corning gorilla 3
Klawiatura	2 przyciski (przycisk zasilania/przycisk blokady ekranu, przycisk zdefiniowany przez użytkownika)
Interfejsy	Złącze USB typu C, nieobsługiwane OTG
Typ Baterii	Bateria litowo-jonowo-polimerowa: 3,8 V, 3300 mAh (nieusuwalna)
Powiadomienia	Wibrator, głośnik i dioda LED
Czujniki	Czujnik prędkości kątowej, czujnik geomagnetyczny, czujnik ciśnienia powietrza, czujnik przyspieszenia
Audio	Głośnik *1, podwójny mikrofon, redukcja szumu
Aparat fotograficzny	13 megapikseli, automatyczna regulacja ostrości; lampa błyskowa LED, obsługa trybu latarki, obsługa skanowania kodów kreskowych
SIM	Nano SIM*1
Temperatura robocza	-20°C do 55°C (
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C

Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 10 kV (wyładowanie powietrzne), ± 6 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	Upadek z wysokości 1,2 m na beton (z sześciu stron, jeden upadek na stronę)
WWAN RADIO	2G: GSM: 900/1800MHz 3G: WCDMA: (B1,B8) 4G: TD-LTE: (B34,B38,B40); FDD-LTE: (B1, B3, B7, B8, B20,B28 a&b)
WWLAN Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz oraz 5 GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
Opcjonalnie	Zasilacz sieciowy, kabel
Oprogramowanie	Ndevor
Gwarancja	2 lata